

- ・ [AIX TCP keepalive](#)

参考サイト

■ AIX snmpd コミュニティ名の変更方法

- ・ <http://www-06.ibm.com/jp/domino01/mkt/cnpages1.nsf/page/default-0000DDF9>

/etc/snmpdv3.conf ファイルでコミュニティ名の変更とコミュニティ名を使用するデーモンの設定を変更し、デーモンの再起動を行います。

コミュニティ名を使用している代表的なデーモンは aixmibd, hostmibd, snmpmibd です。

・

/etc/snmpdv3.conf ファイルで、変更したいコミュニティ名を vi など編集し、変更します。

- ・ snmpd コミュニティ名の変更

デーモンのコミュニティ名の変更は、chssys コマンドで行います。

- ・ aixmibd, hostmibd, snmpmibd コミュニティ名の変更

```
chssys -s aixmibd -a "-c newcommunity"
chssys -s hostmibd -a "-c newcommunity"
chssys -s snmpmibd -a "-c newcommunity"
```

- ・ サービス停止

```
stopsrc -s aixmibd
stopsrc -s hostmibd
stopsrc -s snmpmibd
stopsrc -s snmpd
```

- ・ サービス再開

```
startsrc -s snmpd
startsrc -s aixmibd
startsrc -s hostmibd
startsrc -s snmpmibd
```

■ 注意ランプの消灯コマンド

- ・ <http://aixblogs.blogspot.com/2008/06/getting-rid-of-amber-attention-light.html>
- ・ Getting Rid of the Amber Attention Light / [AIX](#) UNIX system administration

```
/usr/lpp/diagnostics/bin/usysfault -s normal
```